

Ralli



BỘ LẬP SÓNG
BLUETOOTH REPEATER



LS01.BLE

1 TÍNH NĂNG

- Kết nối không dây : Bluetooth mesh.
- Chuyển tiếp bản tin trong mạng bluetooth mesh.
- Có led báo hiệu các trạng thái trong mạng, ngoài mạng, nhấn nút, reset bằng nút:
 - Trạng thái trong mạng: Led xanh dương sáng.
 - Trạng thái ngoài mạng: Led đỏ sáng.
 - Nút được nhấn: Led xanh dương và led đỏ cùng sáng (màu hồng).
 - Báo reset: Nháy 3 lần cả 2 led đỏ và led xanh dương (2 led sáng tắt đồng thời).
- Reset bằng nút nhấn trên thiết bị.
- Reset bằng nguồn điện cấp cho thiết bị.
- Sử dụng: Sử dụng khi có thiết bị cần điều khiển ở xa hơn khoảng cách hoạt động ổn định của mạng ble mesh (50m) hoặc bị che bởi vật cản và góc khuất

2

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Tim kiếm ứng dụng **"RalliSmart V2"** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android



2 iOS





3

3

ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG

Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.

**4**

4

RESET THIẾT BỊ

- **Reset bằng nút nhấn trên thiết bị:** Nhấn giữ nút trên thiết bị cho đến khi cả 2 led đỏ và led xanh dương nháy (nhấn giữ khoảng 5 giây) sau đó led đỏ sáng báo hiệu ngoài mạng.
- **Reset bằng nguồn điện cấp cho thiết bị:**
 - Khi thiết bị đang được cấp nguồn ổn định thực hiện thao tác tắt bật nguồn 5 lần.
 - Đến lần bật thứ 5 đợi đến khi cả 2 led đỏ và led xanh dương nháy sau đó led đỏ sáng báo hiệu ngoài mạng.
 - Mỗi lần bật không quá 5 giây



Lưu ý:


Thiết bị mới bóc hộp đều trong trạng thái chờ, người dùng chỉ cần cấp nguồn sau đó có thể thêm thiết bị vào hệ thống để sử dụng

5


5

THÊM THIẾT BỊ

- **B1:** Reset thiết bị (Nếu thiết bị đã ở ngoài mạng thì bỏ qua bước này).
- **B2:** Mở ứng dụng "RallSmart V2", lựa chọn mục "Cài đặt" (H1).
- **B3:** Lựa chọn "Cài đặt thiết bị" (H2).
- **B4:** Lựa chọn HC (H3).
- **B5:** Chọn dấu "+" ở góc trên bên phải (H4).
- **B6:** Chọn "Quét qua HC" (H5).
- **B7:** Chọn "Quét thiết bị" để tiến hành thêm thiết bị (H6).
- **B8:** Sau khi đã thêm thiết bị vào mạng thành công thiết bị sẽ được hiển thị tên, led xanh dương trên thiết bị sẽ sáng báo hiệu trong mạng (H7)




H1




H2



H3



H4



H5



H6




H7


6

KIỂM TRA TRẠNG THÁI ONLINE/OFFLINE CHỌN PHÒNG CHO THIẾT BỊ


- **B1:** Mở ứng dụng "RallSmart V2", lựa chọn mục "Automation" (H1).
- **B2:** Lựa chọn "Cảm biến và thiết bị hỗ trợ" (H2).
- **B3:** Chọn bộ lặp sóng (H3), sau đó sẽ xuất hiện giao diện với thông báo trạng thái online hoặc offline (H4).
- **B4:** Nhấn vào "Phòng" (H4) sẽ đưa ra danh sách các phòng.
- **B5:** Chọn phòng sau đó nhấn "Lưu" (H5).
- **B6:** Sau khi nhấn lưu sẽ quay lại màn hình trước đó và hiện thông báo (H6)




H1




H2




H3



H4



H5




H6


7

RESET THIẾT BỊ TỪ APP

- **B1:** Mở ứng dụng "RallSmart V2", lựa chọn mục "Cài đặt" (H1).
- **B2:** Lựa chọn "Cài đặt thiết bị" (H2).
- **B3:** Lựa chọn HC (H3).
- **B4:** Chọn thiết bị muốn thao tác (H4).
- **B5:** Chọn "Xóa thiết bị" (H5).
- **B6:** Chọn "OK" để tiến hành xóa thiết bị (H6).
- **B7:** Khi hoàn thành sẽ quay lại giao diện trước đó và thiết bị không còn hiển thị, đồng thời thiết bị sẽ sáng led đỏ báo hiệu ngoài mạng (H7)




H1




H2



H3




H4



H5



H6



H7



BLE Mesh Technology

Điều khiển qua app RailSmart V2

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM

BỘ LẬP SÓNG

